

Gigaset CL690A SCB

Das Festnetztelefon mit intelligentem Anrufschutz

- Smart Call Block – Schutz gegen unerwünschte Anrufer*
- Verbesserte Sperrlisten-Funktionen
- Sperrt unerwünschte Anrufe mit einem einzigen Tastenклик
- Zukunftssicher für Festnetz- und Internet-Telefonie (providerunabhängig)
 - Festnetz: mit 1 Telefonnummer
 - Internet: mit bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitigen Gesprächen
- 3 integrierte digitale Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit, teilbar in Festnetz- und Internet-Telefonnummern, mit individuellen Ansagen
- Einfache Konfiguration der Internet Telefonie (VoIP) über Wizard
- Brillante Audio Qualität (HDSP™) bei VoIP Telefonaten
- Großes TFT Farbdisplay (2.4") mit moderner Benutzeroberfläche
- Separater Lautsprecher für den Freisprechmodus
- Verbindung zum PC über Micro USB
- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Notruf- und andere wichtige Telefonnummern voreingestellt
- Schlankes, modernes Design



Gigaset Online Service

- Zugang zum Gigaset Cloud-Service
- Information über unerwünschte Anrufer*
- Einfache Aktivierung des Call Block Services über die Gigaset elements App
- Auf gigaset.com über "Mein Benutzerkonto" zentraler Zugriff auf das Service Abonnement von
 - Smart Call Block Service
 - Customer Care Reparatur Service
 - Newsletter Service
 - etc.
- Anzeige eingehender E-Mails am Mobilteil
- Kompatible mit verschiedenen Gigaset Apps
 - Gigaset elements App zur Anzeige verpasster Anrufe / Anrufbeantworter-Nachrichten am Smartphone
 - Gigaset ContactsPush App zum Übertragen von Kontakten zwischen Smartphone und Mobilteil
 - Gigaset Help App: einfacher Zugriff auf Bedienungsanleitungen
- Weltweit kostenlos telefonieren zwischen Gigaset CL690A SCB und Gigaset GO Telefonen über Gigaset.net

Audio Qualität

- Brillante Audio Qualität (HDSP™ -- High Definition Sound Performance) bei VoIP Gesprächen
- Freisprechen in ausgezeichneter Sound Qualität
- Brillanter Klang durch separaten großvolumigen Lautsprecher
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)
- Individuelle Klingeltöne für Festnetz- und Internetanrufe (für jeden SIP-Account)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte: Vorname, Nachname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP Melodie, Foto für Picture CLIP
- vCard-Transfer zwischen verschiedenen Mobilteilen und zwischen Mobilteil und Handy / PC via Micro USB

Gigaset

Wherever you go.

- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9, 0)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Bis zu 30 Wähl-Regeln können eingerichtet werden:
 - Festlegen einer Verbindung für bestimmte Rufnummern (Festnetz- oder IP-Leitung)
 - Wahl-Sperre von bestimmten Rufnummern
 - etc.
- Folgende Nummern sind bereits im Adressbuch gespeichert:
 - Notrufnummer: Polizei Notruf, Feuerwehr, Ärztlicher Notdienst
 - Nützliche Nummern: Telefonseelsorge, Anonyme Geburt, Jugendtelefon, Sperr-Hotline (Kreditkarte sperren lassen), Bürgertelefon, Elterntelefon

Display

- Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay
50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2.4") Diagonale
65.000 Farben, 8 Zeilen, 240 x 320 Pixel
- Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - weißer Hintergrund
- Farbiges Displaysymbol zeigt die unerwünschten Anrufe an
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digital-Uhr
 - Persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
 - Personalisierung mit weiteren downloadbaren Bildschirmschonern
 - Info Service
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Uhrzeit
 - Anzeige von Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Anzeige neuer Anrufe
 - Anzeige neuer Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
 - Anzeige von verpassten Geburtstagen
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
 - Spezielle Display Taste, um den letzten unerwünschten Anruf zu sperren
- Während des Gesprächs:
 - Anzeige der Gesprächsdauer
 - Spezielle Display Taste, um den Anruf zu blockieren

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- Anzeige von unerwünschten Anrufen (Service Abonnement erforderlich)
- Blinkende Hörer-Taste und Anrufanimation im Display
- Mit individueller Klingelmelodie
 - 22 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für interne, externe und VIP Anrufe
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (e.g., *.bmp, *.mp3, etc.)

- Tag- / Nach-Modus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Display und blinkende Nachrichten-Taste signalisieren verpasste Anrufe und bieten komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP / CNIP) und Datum/Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- Blinkendes rotes Licht am Mobilteil einstellbar für folgende Nachrichtentypen:
 - Verpasste Anrufe
 - Verpasste Termine
 - SMS
 - Email
 - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter des Telefons
 - Nachrichten auf der Router Mailbox
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich
- Unerwünschter Anruf wird in der Liste verpasster Anrufe angezeigt
- Kopieren von Telefonnummern aus der Liste eingegangener Anrufe oder hinterlassener Nachrichten in die lokale Sperrliste

Sperrliste

- Sperrliste für 70 Nummern
- Dynamische Liste: der älteste Eintrag wird automatisch gelöscht, wenn die Sperrliste voll ist und ein neuer Eintrag hinzu kommt
- Nummernsperre: die Telefonnummer ist vom automatischen Löschen aus der Sperrliste geschützt
- Verschiedene Sperrliste verfügbar
 - Telefonnummern
 - Rufnummernbereiche (Mobilfunknummern, Ortsvorwahlen, Landesvorwahlen)
 - Telefondienste (0900, 0800, 0190, etc.)

Tastatur

- Hochwertige, rahmenlose, beleuchtete Tastatur
- Abheben- und Freisprech-Taste leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Nachrichtentaste mit blinkender LED
- 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute Funktion)
- 2 Funktionstasten, individuell programmierbar
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Flash Funktion über "0"-Taste
- Mute Funktion

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Smart Call Block Service in Deutsch und Englisch
- Einfache Bedienung per farbiger Symbole, Menütexte und Displaytasten
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

SMS Funktion

- Einfache Einrichtung der SMS Funktion, inkl. Registrierung
- Einfacher Zugriff auf SMS Services (Info Kanäle)
- Senden und empfangen von SMS über Festnetz oder IP (RTP)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speichern von 50 SMS
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme einer Telefonnummer aus SMS in das Adressbuch

E-Mail

- Anzeige neuer Emails durch blinkende Nachrichtentaste
- Anzeige der ersten 560 Zeichen einer Email am Mobilteil
- Löschen einer Email am Mobilteil
- Unterstützt POP3/POP3S Email Konten

PC Anschluss

- Verbindung zum PC per Datenkabel über Mikro USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang)
- Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
 - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Leicht zu bedienender Wahl- und Texteditor
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweitzerschaltung, Anklopfen, etc.
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- Hinweistone für Tastenbestätigung und niedrigem Batteriestand
- Datum und Uhrzeit bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- 2 VoIP- and 1 Festnetz-Gespräch gleichzeitig möglich, sowie ein internes Gespräch und Zugriff auf den Anrufbeantworter
- VoIP- oder Festnetz 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Intern-teilnehmer)
- Gebührenfrei intern telefonieren
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- 3 integrierte digitale Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit, teilbar in Festnetz- und Internet-Telefonnummern mit individuellen Ansagen
- Einfache Bedienung des Anrufbeantworters am Mobilteil
- Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- 3 Ansagen und 3 Hinweistexte (je 170 Sekunden) individuell aufsprechbar
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungs-Funktion (einstellbar)
- Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil
- Benachrichtigung von neuen Nachrichten per SMS an externe Nummer mit Name, Nummer, Datum und Uhrzeit
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater / Gigaset Repeater HX
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> ○ a/b (analog) ○ IP/Ethernet (IEEE 802.3) für den IP-basierten Telefon Anschluss
Einsatz	Hauptanschluss (PSTN) / TK-Anlage (PBX)
Standards	DECT, GAP, HSP, SMS über Festnetz oder IP (RTP), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: Bis zu 280 Std. ○ Sprechzeit: Bis zu 14 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 10 Stunden ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: Bis zu 50 m - im Freien: Bis zu 300 m ○ Abmessungen: 157 x 52 x 21 mm (H x W x D) ○ Gewicht: ca. 116 g (inkl. Akkus)
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 132 x 105 x 46 mm (B x H x T) ○ Gewicht: ca. 120 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 92 x 20 mm (Durchmesser x H) ○ Gewicht: ca. 162 g
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset GO Box 100 SCB ○ 1 Mobilteil Gigaset CL690HX ○ 1 Ladeschale ○ 2 Steckernetzteile ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 1 LAN-Kabel ○ 2 AAA NiMH Akkus ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Gürtelclip ○ 1 Kurzbedienungsanleitung ○ 1 Flyer mit Gutschein mit Rabattcode
Gerätefarbe	Anthrazit
Datenblatt-Version	29.10.2019